

**Equipos serie Reforzada EG 400R**


- Con regulador de la serie MC
- Condensadores
- Contactores con resistencias previas para limitación de la corriente de conexión
- Acometida por la parte inferior.
- Autotrafo de maniobra 400/230V
- Protección IP30

**Con condensadores reforzados capaces de soportar una tensión permanente de 440V y temporal de 480V (8h/día)**

**400 V, 50Hz**

POTENCIA (COMPOSICIÓN) kvar (nº grupos x kvar)	ESCALONES EQUIVALENTES (nº x kvar)	DIMENSIONES EQUIPO H x A x B (mm)	PESO kg	TIPO	SUPLEMENTO POR INTERRUPTOR
					CALIBRE INT. A
400 (8x50)	8x50	2000x600x600	230	EG 400R/400-8/8	1000
400 (2x25+7x50)	16x25		230	EG 400R/400-9/16	1000
425 (25+8x50)	17x25		242	EG 400R/425-9/17	(1)
425 (25+8x50)	17x25	2000x1200x600	320	EG 400R/425-9/17/A	1000
450 (9x50)	9x50	2000x 600x600	244	EG 400R/450-9/9	(1)
450 (9x50)	9x50	2000x1200x600	323	EG 400R/450-9/9/A	1000
475 (25+9x50)	19x25		328	EG 400R/475-10/19	1000
500 (10x50)	10x50		331	EG 400R/500-10/10	1250
500 (2x25+9x50)	20x25		331	EG 400R/500-11/20	1250
525 (25+10x50)	21x25		344	EG 400R/525-11/21	1250
550 (11x50)	11x50		349	EG 400R/550-11/11	1250
575 (25+11x50)	23x25		352	EG 400R/575-12/23	1250
600 (12x50)	12x50		357	EG 400R/600-12/12	1250
625 (25+2x50+5x100)	25x25		366	EG 400R/625-8/25	1600
650 (50+6x100)	13x50		369	EG 400R/650-7/13	1600
675 (25+50+6x100)	27x25		374	EG 400R/675-8/27	1600
700 (2x50+6x100)	14x50		377	EG 400R/700-8/14	1600
725 (25+2x50+6x100)	29x25		380	EG 400R/725-9/29	1600
750 (50+7x100)	15x50		385	EG 400R/750-8/15	1600
775 (25+1x50+7x100)	31x25		388	EG 400R/775-9/31	1600
800 (2x50+7x100)	16x50		393	EG 400R/800-9/16	
850 (50+8x100)	17x50		411	EG 400R/850-9/17	
900 (2x50+8x100)	18x50		419	EG 400R/900-10/18	
950 (50+9x100)	19x50		426	EG 400R/950-10/19	
1000 (2x50+9x100)	20x50		433	EG 400R/1000-11/20	

**OTROS SUPLEMENTOS:** - Por interruptor diferencial en pág. 29  
- Por autotrafo de maniobra 400/230V....., hasta 525kvar; hasta 700kvar

(1) No es posible incorporar interruptor sin aumentar las dimensiones del armario (ver tipo siguiente)