

► MICRORREPETIDORES TV

«RA» — Gap-Fillers DVB-T y Microrrepetidores Digitales y Analógicos

Multiplexor Pasivo 4 Canales UHF

- De aplicación en microrrepetidores RA analógicos de 2, 3 ó 4 canales UHF. Combina los canales provenientes de parejas LRA+HRA al tiempo que reduce la emisión de ruido y productos de intermodulación.
- Frontal de acero galvanizado con cubrimiento plástico. Formato rack 19".



XRA-400

Modelo		XRA-400
Referencia		2155
Número de canales UHF combinados *		Hasta 4
Banda de frecuencias	MHz	470 - 862
Espaciado mínimo entre canales		2 canales
Ondulación	dBc	< ±0,6
Pérdidas de inserción	dB	1,3 a 2,2
Desacoplo entre entradas	dB	≥ 13
Impedancia de entrada y salida	dB	75
Pérdidas de retorno entrada y salida	Ω	≥ 14
Conectores RF	dB	F hembra
Dimensiones máximas		19" x 1U x 240mm

* Especificar los canales en la orden de pedido.