

► MULTISWITCHES FI-SAT

«RS» — Multiswitches Autónomos

CE

- Distribución en estrella de 4 polarizaciones satélite y 1 señal terrestre a 4, 8, 12 ó 16 usuarios. Elevado desacoplo entre entradas SAT.
- Control por tensión/tono desde los receptores de usuario.
- Alimentación red alterna. Conectores F. Montaje en interior. Fijación mural.

| Modelo | | RS-A504 | RS-A508 | RS-A512 | RS-A516 |
|--|------|------------|------------|------------|------------|
| Referencia | | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 |
| Número de entradas SAT | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de salidas (Usuarios) | | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Acoplamiento TV Terrestre | | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Banda SAT | MHz | 950 - 2200 | 950 - 2200 | 950 - 2200 | 950 - 2200 |
| Banda TERR | MHz | 47 - 862 | 47 - 862 | 47 - 862 | 47 - 862 |
| Pérdidas de inserción SAT (típ.) | dB | 3 (±2,5) | 5 (±2,5) | 2 (±2) | 2 (±2) |
| Pérdidas de inserción TERR (típ.) | dB | 13 (±2,5) | 17 (±2) | 6 (±2) | 6 (±2) |
| Nivel salida SAT (IMD3 -35dB, EN 50083-3) | dBμV | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Desacoplo entradas SAT | dB | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 |
| Desacoplo SAT-Terr | dB | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 |
| Control por 14 / 18 V 0 / 22 kHz | | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tensión de red | VAC | 100 - 240 | 100 - 240 | 100 - 240 | 100 - 240 |
| Corriente suministrada por los receptores de usuario | mA | < 25 | < 25 | < 65 | < 65 |
| Máx corriente para LNBS | mA | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Dimensiones | mm | 225x60x110 | 315x60x110 | 315x60x100 | 315x60x100 |

Ejemplo de aplicación

