

► PASIVOS DE DISTRIBUCION

«ARTU» - Bases de Toma 2 Salidas TV y RD

CE

- Para sistemas de montaje en cascada y para sistemas individuales o de montaje en estrella.
- Robusto cuerpo de zamak, con garras de fijación para caja empotrable Ø56 mm. Placa embellecedora 80x80 mm. Conexión cómoda y rápida del cable coaxial. Montaje en superficie utilizando el zócalo ABT-210 (Ref. 1460).
- Versiones disponibles sin placa embellecedora.
- Conectores:
 - TV: IEC macho.
 - RD: IEC hembra.



ARTU201
ARTU002 / 001 / 000







ARTU251
ARTU051



ARTU050

Ejemplos de aplicación



TV - RD — Montaje en cascada

Modelo		ARTU201	
Referencia		2750	
Sin placa embellecedora	Modelo	ARTU251	
	Referencia	2763	
Banda de frecuencias		MHz	5 - 862
Atenuación de conexión (±0,5 dB)	entrada - TV	dB	7,5
	entrada - RD	dB	27,5
Atenuación máx de paso		dB	2,5
Desacoplo de salida	salida - TV	dB	> 26
	salida - RD	dB	> 44
Desacoplo TV-RD		dB	> 20

TV - RD — Individuales

Modelo		ARTU001	ARTU002	ARTU000
Referencia		2736	2737	2735
Sin placa embellecedora *	Modelo	ARTU051		ARTU050
	Referencia	2766		2734
Tecnología		Resistencias	Filtros LC	Puentes
Bandas de frecuencias		MHz	TV: 5 - 68 y 118 - 1000 RD: 87,5 - 108	5 - 862
Atenuación de conexión	entrada - TV	dB	≤ 3,5	-
	entrada - RD	dB	≤ 10	-
Desacoplo TV-RD		dB	> 12,5	> 10

* Tampoco garras de fijación en modelo ARTU050 (Ref. 2734).

- Los modelos ARTU001 y ARTU051 pueden utilizarse también como base final en una cascada de bases ARTU201 ó ARTU251 respectivamente.

Placa embellecedora

Modelo	Ref.	Descripción
PBT-100	2545	Placa embellecedora 80x80 mm para las bases ARTU251, ARTU051 y ARTU050.