

### 7.9 El Terminal D-151 (sobre-bajo cabina)

El **Terminal D-151** es utilizado por el técnico en casos de emergencia. Se intercala en el Bus de comunicaciones D-20, entre la Unidad Electrónica y el terminal de cabina, y a la vez se conecta a CN1 de la Unidad Electrónica.

El técnico de la instalación podrá realizar llamadas al servicio de socorro, en caso de emergencia.

Dispone de dos pulsadores: uno para iniciar la llamada y el otro para activar el micrófono y el altavoz del propio terminal. Éste último deberá mantenerse pulsado después de iniciar la llamada. Este sistema asegura que una vez finalizada la llamada, el terminal de cabina no quedará desconectado del sistema.



Este terminal presenta la ventaja de que no es necesario desactivar el Filtro de alarma para poder llamar cuando el ascensor funciona correctamente. Un operario atrapado bajo la cabina no podría hacerlo.

De esta forma podemos decir que el terminal de operario nunca está discriminado por el filtro de llamadas.

