FICHA TÉCNICA

045 008

DETECTOR DE FUGAS MULTISISTEMA

PRODUCTO QUÍMICO

Detector de fugas ideado para aceite de motores, transmisiones, circuitos hidráulicos, sistemas de dirección, sistemas de combustibles (gasolina y diésel), etc.

MODO DE USO:

- Añadir la dosis adecuada (indicada en la tabla de abajo) de detector multisistema directamente al circuito en el que se pretende encontrar la fuga.
- Poner el funcionamiento el circuito.
- Buscar la fuga con la ayuda de una lámpara fluorescente/ultravioleta. Aparecerá como una marca fluorescente brillante en el lugar de la fuga.

DOSIFICACIÓN:

La dosis estándar se estima en unos 30 ml aproximadamente.

(* Nota: Los volúmenes que aparecen a continuación se han estimado para volúmenes de sistema habituales, y la dosis correcta dependerá del tamaño real de los sistemas en los que se aplique.)

- Aceite de Motores: aplicar una dosis (30ml) por cada 4,7 L de aceite
- Circuitos hidráulicos y sistemas de dirección: aplicar una dosis (30ml) por cada 7,5 L líquido.
- Sistemas de combustible (diésel y gasolina): aplicar una dosis (30ml) por cada 15 L de combustible